

LTK5302 内置同步升压_单声道G类音频功率放大器

■ 概述

LTK5302 是一款内置同步 BOOST 升压音频放大器，在 3Ω 负载下能提供高达 8.2W 输出功率。LTK5302 可以通过外部调节升压电压档位，适用各种应用条件，同时 EN 脚一线脉冲控制功能，可控制单个管脚使芯片进入 D 类普通模式、D 类防破音模式、AB 类模式、关断模式，达到节省 IO 口的目的，进一步为客户节省成本。LTK5302 在 AB 类模式可以完全消除 EMI 干扰。在 D 类放大器模式下可以提供高于极高的效率，新型的无滤波器结构可以省去传统 D 类放大器的输出低通滤波器，LTK5302 独有的 DRC (Dynamic range control) 技术，降低了大功率输出时，由于波形切顶带来的失真，相比同类产品，动态反应更加出色。LTK5302 采用 ESOP-10 封装。

■ 应用

- 收音机、扩音器
- 导航仪、便携游戏机、玩具类
- 拉杆音箱


■ 特性

- 外部应用无需二极管
- 升压电压两档选择 6.5V 或 7.1V
- 节省 IO 口的一线脉冲控制
- 两种防破音模式
- FM 模式无干扰
- 超低底噪、超低失真
- 10% THD+N, VBAT=4.2V, $3\Omega+15\text{UH}$ 输出功率达到 8.2W
- 1% THD+N, VBAT=4.2V, $3\Omega+15\text{UH}$ 输出功率达到 6.2W
- 10% THD+N, VBAT=4.2V, $4\Omega+15\text{UH}$ 输出功率达到 6.7W
- 1% THD+N, VBAT=4.2V, $4\Omega+15\text{UH}$ 输出功率达到 5.1W
- 过温保护、短路保护
- 封装形式 ESOP-10

■ 封装

芯片型号	封装类型	封装尺寸
LTK5302	ESOP-10	


■ 典型应用图



负载	升压电压	PVDD 插件电容	OCP 电阻
3Ω	7.1V	1000uF/10V	悬空
	6.5V	470uF/10V	悬空
≥4Ω	6.5V/7.1V	470uF/10V	悬空

考虑芯片性能和安全，LTK5302 在不同负载时应配置不同的外围参数

■ 管脚说明及定义



管脚编号	管脚名称	IO	功能
1	VSEL	I	升压电压档位选择管脚
2	EN	I	芯片控制脚位, 低电平关断, 高电平打开, 一线脉冲控制
3	OCP	I	芯片限流脚位控制, 接电阻到地, 设定电阻值控制芯片限流值
4	LX	I	BOOST升压开关切换脚, 接电感
5	VBAT	I	电源正端
6	PVDD	I	升压输出电压, 接电容到地
7	OUTP	O	输出同相端
8	OUTN	O	输出反相端
9	INN	O	输入反相端
10	INP	O	输入同相端
11	GND	GND	芯片底部露铜接地端, 电源负端

■ 最大极限值

参数名称	符号	数值	单位
供电电压	VDD	5.5(MAX)	V
存储温度	TSTG	-65°C~150	°C
结温度	TJ	160	°C
负载	RL	>3	Ω

■ 推荐工作范围

参数名称	符号	数值	单位
供电电压	VDD	3~5V	V
工作环境温度	TSTG	-40°C ~ 85°C	°C
结温度	TJ	160	°C

■ ESD 信息

参数名称	符号	数值	单位
人体静电	HBM	±2000	V
机器模型静电	CDM	±300	V

■ 基本电气特性

$A_v=20dB$, $T_A=25^{\circ}C$, 无特殊说明的项目均是在 $V_{DD}=3.7V, 4\Omega+33\mu H$ 条件下测试:

描述	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
静态电流	I_{DD}	$V_{BAT}=3.7V, D$ 类	-	21	-	mA
		$V_{BAT}=3.7V, AB$ 类		3	-	mA
关断电流	I_{SHDN}	$V_{BAT}=3.7V$	-	1	2	uA
静态底噪	V_n	$V_{BAT}=3.7V, A_v=20DB, A_{wting}$		200		uV
D类频率	F_{SW}	$V_{BAT}=3.7V$		500		kHz
升压LX频率	F_{LX}	$V_{BAT}=3.7V$		833		kHz
输出失调电压	V_{os}	$V_{IN}=0V$		10		mV
启动时间	T_{start}	$V_{dd}=3.7V$		265		ms
增益	A_v	D类模式, $R_{IN}=36k$		≈20		dB
电源关闭电压	V_{ddEN}	-		<2.0		V
电源开启电压	V_{ddopen}	-		>2.8		V
过温保护	O_{TP}	-		180		°C
静态导通电阻	R_{DSON}	$I_{DS}=0.5A$ $V_{GS}=4.2V$	P_MOSFET	150		mΩ
			N_MOSFET	120		
内置输入电阻	R_s			6.5K		kΩ
内置反馈电阻	R_f			416K		kΩ
效率	η_C	$V_{BAT}=4.2V, P_{VDD}=7.1V, P_O=6.7W$		82		%
高电平	H_{vsel}	3-4.2V		>3		V
低电平	L_{vsel}	3-4.2V		<0.5		V
关断电压	SD_{EN}	3-4.2V		<0.5		V
AB类模式	AB_{EN}	3-4.2V	1.4	1.5	1.6	
D类模式	D_{EN}	3-4.2V	2.2	3	3.3	

● **Class_D功率**

$A_v=20\text{dB}$, $T_A=25^\circ\text{C}$,无特殊说明的项目均是在 $V_{DD}=5\text{V}$, 4Ω 条件下测试:

参数	符号	测试电压	测试条件	典型值	单位
输出功率	P_o	VDD=4.2V, PVDD=7.1V	f=1kHz, $R_L=3\Omega$, THD+N=10%,	8.2	W
			f=1kHz, $R_L=3\Omega$, THD+N=1%,	6.2	
			f=1kHz, $R_L=4\Omega$, THD+N=10%,	6.7	
			f=1kHz, $R_L=4\Omega$, THD+N=1%,	5.1	
			-	-	
		VDD=4.2V, PVDD=6.5V	f=1kHz, $R_L=3\Omega$, THD+N=10%,	7.2	
			f=1kHz, $R_L=3\Omega$, THD+N=1%,	5.4	
			f=1kHz, $R_L=4\Omega$, THD+N=10%,	5.7	
			f=1kHz, $R_L=4\Omega$, THD+N=1%,	4.5	
			-	-	
总谐波失真加噪声	THD+N	$V_{DD}=4.2\text{V}$, $PVDD=7.1\text{V}$, $P_o=1.6\text{W}$, $R_L=4\Omega$		0.041	%

■ **性能特性曲线**

● **特性曲线测试条件($T_A=25^\circ\text{C}$)**

描述	测试条件	编号
Input Amplitude VS. Output Amplitude	$V_{BAT}=4.2\text{V}$, $R_L=4\Omega+33\text{UH}$,Class_D	图1
Output Power VS. THD+N_Class_D	$R_L=4\Omega+33\text{UH}$, $A_v=20\text{DB}$,Class_D	图2
Output Power VS.THG+N_Class_AB	$R_L=4\Omega$, $A_v=20\text{DB}$, Class_AB	图3
Frequency VS.THG+N	$V_{BAT}=4.2\text{V}$, $R_L=4\Omega$, $A_v=20\text{DB}$, $P_o=1.5\text{W}$,Class_D_Awting	图4
Input Voltage VS.Power Crrnt	$V_{BAT}=3.0\text{V}-5\text{V}$,Class_D	图5
Input Voltage VS. Maximum Output Power	$R_L=4\Omega+33\text{UH}$,THD=10%, Class_D	图6
Frequency Response	$V_{BAT}=4.2\text{V}$, $R_L=4\Omega$,Class_D	图7
Output Power VS Efficiency	$V_{BAT}=4.2\text{V}$, $R_L=4\Omega$,Class_D	图8
Boost Limiting VS.Ocpset Resistor	$V_{BAT}=4.2\text{V}$	图9

● 特性曲线图($T_A=25^{\circ}\text{C}$)




图1: Input Amplitude VS. Output Amplitude




图2: THD+N VS. Output Power Class_D




图3: THD+N VS. Output Power Class_AB




图4: Frequency VS. THD+N




图5: Power Current VS. Supply Voltage




图6: Input Voltage VS. Maximum Output Power




图7: Frequency Response




图8: Output Power VS Efficiency




图9: Boost Limiting VS.Ocpset Resistor

应用说明

EN管脚控制


LTK5302有两种控制方式：软件控制（一线脉冲）和硬件控制（高低电平控制），一线脉冲控制的好处是可以节省主控IO，仅使用一个IO口即可切换功放多种工作模式。

EN管脚软件控制（一线脉冲）：EN管脚输入不同脉冲信号切换功放:D类防破音1（AGC1: THD \leq 5%）、D类防破音2（AGC2: THD \leq 1%）、AB类和D类模式。


EN管脚软件控制说明（一线脉冲）：EN管脚输入不同脉冲信号切换功放AB类、D类各种模式。

1、芯片切换到D类普通模式波形：


VSEL管脚	升压电压
3-3.3V	7.1V
<0.5V	6.5V




2、芯片切换到D类防破音模式1（THD \leq 5%）波形：



3、芯片切换到D类防破音模式2 (THD≦1%) 波形:



4、芯片切换到AB类模式波形:



硬件控制 (高低电平控制):

EN管脚电压<0.5V, 功放芯片关断。

EN管脚电压1.4-1.6V, 功放芯片工作在AB类模式, 升压关闭。

EN管脚电压2.2-3.3V, 功放芯片工作在D类升压模式(无防破音)。

(硬件控制时从低到高开启时间<1MS)

EN管脚	芯片状态
<0.5V	关闭状态
1.4-1.6V	AB类模式
2.2-3.3V	D类升压模式状态

● VSEL管脚控制

该脚位控制芯片的升压最高电压, 当接到时为升压值为7.1V, 当接低时升压值为6.5V

OCP管脚	电感电流平均值
100K	6.5A
300K	5.5A
1M	4.8A
2.2M	4.5A

● 功放增益控制

D类模式时输出为 (PWM信号) 数字信号, AB类模式输出模拟信号, 其增益均可通过R_{IN}调节。

$$A_v = \frac{416 k}{6.5 k + R_{IN}}$$

A_v为增益, 通常用DB表示, 上述计算结果单位为倍数、20Log倍数=DB。

R_{IN}电阻的单位为KΩ、416KΩ为内部反馈电阻

(R_F), 6.5KΩ为内置串联电阻 (R_S), R_{IN}由用户

根据实际供电电压、输入幅度、和失真度定义。如 R_{IN}=36K时, ≈9.79倍、A_v≈20dB

输入电容 (C_{IN}) 和输入电阻 (R_{IN}) 组成高通滤波器, 其截止频率为:

$$f_c = \frac{1}{2\pi \times (R_{IN} + 7.5K) \times C_{IN}}$$

C_{in}电容选取较小值时, 可以滤除从输入端耦合入的低频噪声, 同时有助于减小开启时的POPO

● OCP电阻限流功能


OCP功能是通过该脚位接地电阻, 限制电感电流大小, 下表给出了的OCP不同电阻时对应的参考电感电流

● BOOST电感

电感是BOOST电路中最重要元器件, 电感选择不合适会对BOOST电路的影响非常大。选择的电感一定要有足够大的额定电流和饱和电流。并且电感的DRC (直流电阻) 越小越好。电感的DRC要小于50mΩ, 饱和电流不小于5A。对于电感量的选择电感量小会有较大的电流纹波, 但是能提供较好的瞬态响应, 同时会降低BOOST电路的工作效率。而选用电感量大的是可以降低电流纹波, 同时对于工作效率会有所提高, 但瞬态响应会差, 所以让功放工作在正常状态, 要选用合适的电感量, 推荐使用4.7UH的电感。

● BOOST输出电容

LTK5302是BOOST升压功放，需要足够的电源电容以保证输出电压稳定，纹波小和噪音小。PVDD端的滤波电容最重要，其次是VBAT电容，PVDD端的电容是用来稳定升压电压降低输出电压纹波，并且保证PWM开关控制的工作正常,这个电容对BOOST输出电压的纹波和稳定性有很大影响,可以选择一个大电容再并联一小陶瓷电容,大电容的值在470UF以上,小的陶瓷电容在0.1UF-10UF之间,尽量靠近管脚放置，VBAT管脚建议放置一个大电容和一个陶瓷电容来更好的滤波，典型值470μF并联1UF，放置在尽可能靠近器件VBAT管脚处，可以得到最好的性能




● EMI处理

对于输出走线较长或靠近敏感器件时，建议加上磁珠和电容，能有效减小EMI。器件靠近芯片放置。


● RC缓冲电路

如喇叭负载阻抗值较小时，建议在输出端并一个电阻和一个电容来吸收电压尖峰，防止芯片工作异常。电阻推荐使用：2Ω-5Ω，电容推荐：500PF-10NF。



■ 测试方法

在测试D类模式时必须加滤波器测试。AUX-0025为滤波器。为了测试数据精准并符合实际应用，在RL负载端串联一个电感，模拟喇叭中的寄生电感。




■ PCB设计注意事项

- PVDD 端按负载选用 470UF 或 1000uf 插件电容和 1UF 的陶瓷电容并联，电容尽量靠近 PVDD 管脚。VBAT 端同样选用 470UFV 插件电容和 1UF 的陶瓷电容并联，电容尽量靠近电感放置。
- 供电脚（LX、PVDD）走线尽量粗，最好使用敷铜来连接网络，如走线或敷铜中必须打过孔应使用多孔连接，并加大过孔内径，不可使用单个过孔直接将电源走线连接，因为大电流会引起较大的压降，会导致压降比较大，对输出功率有较大影响，电源中如存在较大的阻抗甚至影响声音会出现卡顿情况。
- 输入电容（Cin）、输入电阻（Rin）尽量靠近功放芯片管脚放置，走线最好使用包地方式，可以有效的抑制其他信号耦合的噪声。
- LTK5302 的底部散热片是芯片唯一接地点,必须连接在 PCB 板上，设计 PCB 时，底部一定需要开窗，与芯片和 PCB 的 GND 连接，因芯片底部和芯片脚位高度存在 0.1mm（±0.05mm）的误差高度，在贴片时需要注意适当增加钢网厚度，建议将芯片底部处的钢网增加 0.1mm 左右的填充物来增加锡膏厚度，并定期抽测检查锡膏厚度是否能使芯片底部和 PCB 露铜部分完全贴合。LTK5302 输出连接到喇叭的管脚走线管脚尽可能的短，并且走线宽度需在 0.4mm 以上。

■ 问题解决方向及建议

- 实际功率测试和规格书描述的参数差异大时：建议检查 PCB 板供电走线是否够粗，接触阻抗是否过大、电源电流能力是否足够、是否存在电源压降以及元器件电流不够导致功率不足。
- 播放存在卡顿现象时：检查电池放电能力、更换更大电流电池以及按上述检查项检查系统的阻抗和元器件、检查电容器件位置放置是否过远，大电流以及大电流路径的 GND 是否有单个过孔存在。
- FM 收音台少：确认检查功放芯片是否切换到 AB 类模式，使用示波器测量输出确认工作状态。
- POPO 音较大时：使用示波器检查主控的 MUTE 开启时序和切换时序是否正确。
- EN 切换模式不能进入对应模式时：检查脉冲信号是否符合说明要求。

■ 芯片封装 ESOP-10



Symbol	Dimensions In Milli meters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.80	2.10	0.070	0.082
B	3.10	3.40	0.122	0.133
b	0.38	0.50	0.015	0.019
C	3.80	4.00	0.149	0.157
C1	6.00	6.20	0.236	0.244
C2	1.35	1.55	0.053	0.061
C3	0.1	0.25	0.004	0.010
D	4.8	5.0	0.189	0.197
D1	1.35	1.55	0.053	0.061
e	1.00(BSC)		0.039(BSC)	
L	0.520	0.720	0.02	0.028
θ	0°	8°		

声明：深圳市思泽远电子有限公司保留在任何时间、不另行通知的情况下对规格书的更改权。
深圳市思泽远电子有限公司提醒：请务必严格应用建议和推荐工作条件使用。如超出推荐工作条件以及不按应用建议使用，本公司不保证产品后续的任何售后问题。